



471-29X



Transmetteur GSM/GPRS autonome pour alarme Daitem 4 entrées / 2 sorties filaires

Permet une alerte à distance en utilisant le réseau GSM ou GPRS.

- Transmetteur autonome radio multiprotocoles.
- Compatible avec l'ensemble des systèmes d'alarme Daitem.
- Adapté pour le dégroupage total et les sites isolés.



Fonctions

Programmation

- Menu de programmation avec choix du mode GSM ou GPRS.
- Protection par code PIN et code d'accès.
- Numéro d'identification de 2 à 8 chiffres ou de 4 à 8 chiffres selon appel de particulier ou de télésurveillance.
- Clavier intégré 16 touches et écran LCD rétro éclairé.
- Enregistrement et écoute des messages vocaux.
- 9 numéros de téléphone programmables (à 20 chiffres max par n°).
- Type de message programmable : message vocal, message SMS, message vocal + SMS, message digital à destination d'un centre de télésurveillance¹.
- Protocoles Daitem, Ademco, Contact ID et Viewcom IP.
- Sauvegarde de la programmation sur carte SIM² et dans la mémoire du produit.
- Programmation possible avec le clavier intégré ou logiciel PC Proloady (kit 907-21X).
- Programmation des numéros d'appel possible par téléphone³ ou pendant un contre-appel.
- Personnalisation du message d'accueil et, du message vocal pour les alarmes techniques.
- Appel cyclique programmable.
- Personnalisation du groupe d'alarme (jusqu'à 8 groupes d'alarme).

Entrées

- 4 entrées programmables en contact ouvert (NO) ou fermé (NF).
- Type d'entrée : capteur, détecteur coupure de ligne RTC ou entrée de validation.
- Alertes d'autoprotection et alarmes radio prioritaires.
- Temps de filtrage programmable (temps de prise en compte par le transmetteur de tout changement d'état).

Sorties

- 2 sorties relais.
- Mode interrupteur ou minuterie.

Numéros d'appel

- Répertoire de 9 numéros définis par l'utilisateur dont 1 numéro spécial « correspondant système ».
- Choix de 2 numéros pour l'appel cyclique.
- Cycle d'appel de 9 numéros maximum renouvelés 5 fois jusqu'à acquittement.
- Affectation des numéros appelés aux différentes entrées raccordées.
- Test des numéros d'appel.
- Fonction d'acquiescement du numéro d'appel ou du cycle d'appel.
- Fonctions écoute et / ou contre-appel programmables pour chaque numéro.

¹ La fonction GPRS supporte le protocole Viewcom IP.

² Carte SIM non fournie avec le transmetteur.

³ Si le transmetteur est alimenté au secteur via l'adaptateur 902-21X

Fonctions (suite)

471-29X

Haut-parleur et microphone intégrés.

- Enregistrement de messages personnalisés.
- Fonction écoute et interphonie.
- Fonction écoute des lieux à distance⁴.
- Fonction interpellation (permet de parler sans l'écoute).

Double autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.

Module GSM/GPRS intégré.

Mode de transmission des messages :

Vocal, SMS et digital multiprotocoles : Daitem, Contact ID, Ademco 4/9, Viewcom IP.

Antenne GSM/GPRS intégrée au produit.

Entrée pour antenne externe GSM/GPRS⁵ (903-21X ou 904-21X).

Contrôle de l'état de l'alimentation.

Commandes à distance :

- Commande par téléphone uniquement pendant un contre-appel.
- Commande à distance en mode GSM possible avec l'adaptateur secteur 902-21X.

Test du niveau de réception réseaux et radio.

Test des entrées et sorties raccordées.

Caractéristiques techniques

- Emetteur / récepteur TwinBand® ou TwinPass®.
- Module GSM / GPRS intégré Full quad-band 850/900/1800/1900.
- Langues disponibles : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien.
- Nombre d'entrées : 4 de type contact sec.
- Nombre de sorties : 2 de type relais.
- Mémoire d'événements : 100.
- Messages Vocaux, SMS et digitaux multiprotocoles (Daitem, Contact ID, Ademco 4/9, Viewcom IP).
- Cycle d'appel de 1 à 9 numéros maximum renouvelable jusqu'à 5 fois en absence d'acquiescement.
- Alimentation : 1 pack de 2 piles Lithium (3,6 V / 18 Ah) BATLi23.
- Autonomie 5 ans avec :
 - Mode GSM alarme autogérée par l'utilisateur
 - 1 appel cyclique / semaine
 - 10 événements / an
 - Surveillance radio
 - Pas de marche / arrêt
- Autonomie 18 mois avec :
 - Mode GPRS télésurveillance
 - 1 appel cyclique / jour
 - 10 événements / an
 - Surveillance radio
 - Pas de marche / arrêt
- Possibilité alimentation secteur avec adaptateur 902-21X⁶.
- Fonction paramétrable de suivi de crédit restant avec carte prépayée⁷.
- Batterie secondaire rechargeable, autonomie 1 à 3 jours.
- Boîtier optionnel environnement difficile 906-21X.
- Consommation (en veille) : maximum 550 µA.
- Consommation (en appel) : 500 mA.
- Supervision de l'état des piles faibles et envoi d'un message si piles basses.
- Indice de protection : IP30.
- Température de fonctionnement : 0 à + 55 °C.
- Dimensions du boîtier (L x H x P) : 253 x 195 x 53 mm.
- Poids : 695 g (hors alimentation).

Abonnements et accès au réseau GSM ou GPRS

- Les transmetteurs GSM et GPRS de Daitem intègrent un module GSM / GPRS qui nécessite un abonnement spécifique GSM ou GPRS.
- Daitem décline toute responsabilité quant à la disponibilité des réseaux cellulaires conditionnant l'aboutissement de l'appel.
- La carte SIM n'est pas fournie avec le transmetteur.

⁴ Déclenchement sur levée de doute Alarme.

⁵ Sélection dans le menu de programmation.



⁶ Recommandé pour utilisation du transmetteur en mode GPRS.

⁷ Carte prépayée disponible chez tous les opérateurs de téléphonie mobile.