



472-29X



## Ensemble télésurveillance GPRS Daitem

Ensemble pour télésurveillance GPRS Daitem comprenant :

- Transmetteur 4 entrées, 2 sorties filaires, autonome radio multiprotocoles.
- Carte SIM GPRS.
- Compatible avec les contrats GPRS Daitem, abonnement GPRS et coûts de communication inclus.
- Compatible avec l'ensemble des systèmes d'alarme Daitem.

Solution recommandée pour les abonnés à la télésurveillance Daitem en dégroupage total ou pour les sites isolés.



## Fonctions

### Programmation

- Par menus de programmation.
- Protection par code PIN et code d'accès.
- Numéro d'identification de 2 à 8 chiffres ou de 4 à 8 chiffres selon appel de particulier ou de télésurveillance.
- Clavier intégré 16 touches et écran LCD rétro éclairé.
- Enregistrement et écoute des messages vocaux.
- 9 numéros de téléphone programmables (à 20 chiffres max par n°).
- Type de message programmable : message vocal, message SMS, message vocal + SMS, message digital à destination d'un centre de télésurveillance<sup>1</sup>.
- Protocoles Daitem, Ademco, Contact ID et Viewcom IP.
- Sauvegarde de la programmation sur carte SIM et dans la mémoire du produit.
- Programmation possible avec le clavier intégré ou logiciel PC Proloady (kit 907-21X).
- Programmation des numéros d'appel possible par téléphone<sup>2</sup> ou pendant un contre-appel.
- Personnalisation du message d'accueil et, du message vocal pour les alarmes techniques.
- Appel cyclique programmable.
- Personnalisation du groupe d'alarme (jusqu'à 8 groupes d'alarme).

### Entrées

- 4 entrées programmables en contact ouvert (NO) ou fermé (NF).
- Type d'entrée : capteur, détecteur coupure de ligne RTC ou entrée de validation.
- Alertes d'autoprotection et alarmes radio prioritaires.
- Temps de filtrage programmable (temps de prise en compte par le transmetteur de tout changement d'état).

### Sorties

- 2 sorties relais.
- Mode interrupteur ou minuterie.

### Numéros d'appel

- Répertoire de 9 numéros définis par l'utilisateur dont 1 numéro spécial « correspondant système ».
- Choix de 2 numéros pour l'appel cyclique.
- Cycle d'appel de 9 numéros maximum renouvelés 5 fois jusqu'à acquittement.
- Affectation des numéros appelés aux différentes entrées raccordées.
- Test des numéros d'appel.
- Fonction d'acquiescement du numéro d'appel ou du cycle d'appel.

<sup>1</sup> La fonction GPRS supporte le protocole Viewcom IP.

<sup>2</sup> Si le transmetteur est alimenté au secteur via l'adaptateur fourni.

## Fonctions (suite)

**472-29X**

### Haut-parleur et microphone intégrés

- Enregistrement de messages personnalisés.
- Fonction écoute et interphonie.
- Fonction écoute des lieux à distance<sup>4</sup>.
- Fonction interpellation (permet de parler sans l'écoute).

Double autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.

Module GSM/GPRS intégré.

Mode de transmission des messages : vocal, SMS et digital.

Antenne GSM/GPRS intégrée au produit.

Entrée pour antenne externe GSM/GPRS<sup>5</sup> (903-21X ou 904-21X).

Contrôle de l'état de l'alimentation.

Commandes par téléphone.

Test du niveau de réception réseaux et radio.

Test des entrées et sorties raccordées.

Carte SIM intégrée<sup>6</sup>.

## Caractéristiques techniques

- Emetteur / récepteur TwinBand® ou TwinPass®.
- Module GSM / GPRS intégré Full quad-band 850/900/1800/1900.
- Langues disponibles : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien.
- Nombre d'entrées : 4 de type contact sec.
- Nombre de sorties : 2 de type relais.
- Mémoire d'événements : 100.
- Messages Vocaux, SMS et digitaux<sup>7</sup>.
- Cycle d'appel de 1 à 9 numéros maximum renouvelable jusqu'à 5 fois en absence d'acquiescement.
- Alimentation : 1 pack de 2 piles Lithium (3,6 V / 18 Ah) BATLi23 ou secteur avec adaptateur externe fourni.
- Autonomie 18 mois sous alimentation piles Lithium avec :
  - 1 appel cyclique / jour
  - 10 événements / an
  - Surveillance radio
  - Pas de marche / arrêt
- Batterie secondaire rechargeable intégrée, autonomie 1 à 3 jours.
- Boîtier optionnel environnement difficile 906-21X
- Consommation (en veille) : maximum 550 µA.
- Consommation (en appel) : 500 mA.
- Supervision de l'état des piles faibles et de l'alimentation externe, avec envoi d'un message spécifique si piles basses ou défaut secteur.
- Indice de protection : IP30.
- Température de fonctionnement : 0 à + 55 °C.
- Dimensions du boîtier (L x H x P) : 253 x 195 x 53 mm.
- Poids : 695 g (hors alimentation).

## Abonnements et accès au réseau GSM ou GPRS

- Carte SIM pour abonnement GPRS Daitem fournie avec le transmetteur.
- Daitem décline toute responsabilité quant à la disponibilité des réseaux cellulaires conditionnant l'aboutissement de l'appel.

<sup>4</sup> Déclenchement sur levée de doute alarme.

<sup>5</sup> Sélection dans le menu de programmation.

<sup>6</sup> La carte SIM demeure la propriété exclusive de Daitem.

<sup>7</sup> Protocoles Daitem, Contact ID, Ademco 4/9, Viewcom IP.